


# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## Utspole nr2, MX2 48/60VDC 48VAC for Masterpact effektbryter MTZ1 uttrekkbar

El-nummer:  
4336752 LV847451

EAN: 3606480815560

### Produktdata

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Serie                        | Masterpact                              |
| Kortnavn på utstyr           | second MX                               |
| Produkt eller type komponent | Trippspole                              |
| Applikasjon                  | Kontroll                                |
| Kompatibel med               | Masterpact MasterPact MTZ1 effektbryter |
| Type trippsploe              | Shunt trip spole/arbeidsstrømsutløser   |

### Teknisk data

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Kontrolltype                  | Standard                                |
| [Un] voltage power supply     | 48 V AC 50/60 Hz<br>48...60 V DC        |
| Trippspenning                 | 0.7...1.1 Un ved utkobling              |
| Holding power consumption     | 4.5 W                                   |
| Circuit breaker mounting mode | Uttrekkbar                              |
| Maximum response time         | 60 ms ved utkobling for Masterpact MTZ1 |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enhetsstype pakke 1      | PCE      |
| Antall enheter i pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Høyde            | 3,5 cm   |
| Pakke 1 Bredde           | 6,0 cm   |
| Pakke 1 Vekt             | 8,3 cm   |
| Package 1 Weight         | 1,163 kg |

### Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

| Miljøfotavtrykk                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet | 24                                 |
| PEP (Product Environmental Profile)       | <a href="#">Produktmiljøprofil</a> |

Use Better

| Materialer og emballasje         |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Emballasje med resirkulert papp  | Ja                                                 |
| Emballasje uten plast            | Ja                                                 |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a> | Samsvar med unntak                                 |
| SCIP-nummer                      | Fb7b4f31-e2d2-4b8c-a9f0-9a1e2c43da19               |
| REACH-regelverk                  | <a href="#">REACH-erklæring</a>                    |
| Halogenfri status                | Produktet inneholder halogener over grenseverdiene |
| PVC-fri                          | Ja                                                 |
| Silikonfritt                     | Nei                                                |

Use Again

| Ompakking og reproduksjon |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets livssyklus     | <a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>                                                                                                                                                                   |
| Tilbaketakning            | No                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE Label                |  Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |