


Produktdatablad

Spesifikasjoner



Thorsman TIR+ L-Stykke 90° opp/ ned 120x40 ABS Hvit

El-nummer:

1278064

5427170

EAN: 7315885427174

Produktdata

Produktspekter	Thorsman
Produktnavn	Thorsman TIR+
Produkt eller type komponent	Bend 90 °
Fargetone	Hvit (RAL 9010)
Antall pr. sett	Sett å 1

Teknisk data

kanalmaterial	Plast
kanaldimensjoner	120 x 40 mm
Festemetode	Klipses på
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren)
Lengde	43 mm
Høyde	125 mm
Bredde	170 mm

Miljø

Standarder	EN 50085
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
IP-grad	IP40

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,2 cm
Pakke 1 Bredde	17,9 cm
Pakke 1 Vekt	18,5 cm
Package 1 Weight	122,0 g
Enhets type pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	24,2 cm
Pakke 2 Bredde	19,8 cm
Pakke 2 Lengde	26,0 cm

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Pakke 2 Vekt	1,394 kg
--------------	----------

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet

1

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better



Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Nei

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Tilbaketakning

No