



Betj.del til kambryter

El-nummer:
1400611 KBC1S

EAN: 3389110483246

Produktdata

Produktspekter	Harmony Series K
Produkt eller type komponent	Kambryter betjeningshode
Type komponent	KBC
kompatibilitet	Frontmonterte kroppar 12 og 20 A av Ø 22 mm hull
kambryter hodetype	Med frontplate 45 x 45 mm
Type arm/stempel	key 601A
Dreihåndtak hengelås	Uten
presentasjon av skilt	Med metall skilt
brytervinkel	45 ° 90 °

Teknisk data

Mekanisk levetid	1000000 sykluser
Bredde	45 mm
Høyde	45 mm
Dybde	69 mm
Vekt	0,063 kg
Kompatibilitetskode	KBC

Miljø

Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
støtmotstand	30 gn i samsvar med IEC 68-2-27
Vibrasjonsmotstand	5 gn (f = 10...150 Hz) i samsvar med IEC 68-2-6
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 529 IP65 i samsvar med NF C 20-010

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,6 cm
Pakke 1 Bredde	6,6 cm

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Pakke 1 Vekt	8,0 cm
Package 1 Weight	69,0 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	60
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	4,673 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CZ
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	No