

Produktdatablad

Spesifikasjoner



750X420X900 SOKKEL 7035 FOR PLAZ(T)

El-nummer:
2491632

NSYZHPLA74G

EAN: 3606480777905

Produktdata

Serie	PanelSeT
Tilbehør / separat del kategori	Tilbehør til kapsling
Produkt eller type komponent	Sokkel
Application	Multi-purpose
Nominal dimensions of the housing	-
sammensetning	festeelementer 1 sokkel
Kompatibel med	PanelSeT PLA

Teknisk data

festemetode	Skrudd - bunnen av kabinettet lokasjon Ved å feste elementet - på gulvet lokasjon
Farge	Sokkel: grå (RAL 7035)
Høyde	900 mm
Dybde	785 mm

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	11,000 cm
Pakke 1 Bredde	85,000 cm
Pakke 1 Vekt	97,000 cm
Package 1 Weight	21,000 kg
Enhetsstype pakke 2	PAM
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	116,000 cm
Pakke 2 Bredde	100,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	223,000 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	ES
------------------	----

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
SCIP-nummer	1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

Image of product in real life situation

