



Hjelpekontakt 1NO 1NC for ISFL160

El-nummer:
1609978 LV480873

EAN: 3606480341311

Produktdata

Serie	FuPacT
Produkt eller type komponent	Hjelpekontakt
Applikasjon	Fjernindikering
Kompatibel med	FuPacT ISFL160 sikringslastskillebryter
Hjelpekontakt type	Standard
kontaktfunksjon	Vekselkontakt
Type signalkontakter	1 NO/NC
[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm	2 A

Teknisk data

Monteringsmetode	Topp montert
utgangskontakt bryteevne	AC-12: 2 A på 24 V AC-12: 2 A på 48 V AC-12: 2 A på 110 V AC-12: 2 A på 220/240 V DC-12: 0,2 A på 24 V DC-12: 0,2 A på 48 V DC-12: 0,2 A på 110 V DC-12: 0,2 A på 220/240 V
Minimum belastning	100 mA på 24 V
[Ui] isolasjonsspenning	250 V
Standarder	IEC 60947-5-1

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,0 cm
Pakke 1 Bredde	1,2 cm
Pakke 1 Vekt	1,05 cm
Package 1 Weight	5,0 g
Enhets type pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	60
Pakke 2 Høyde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Pakke 2 Vekt	755,0 g
--------------	---------

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.