

Spesifikasjoner



El-nummer:

1210526

INS60700

EAN: 3606481069290

Produktspekter	Thorsman
Produktnavn	Thorsman CYB
Produkt eller type komponent	Stikkontakt
Enhetens utseende	Tilkoblingssett
inkludert utstyr	veggstøtte
Fargetone	Sort
Antall pr. sett	Sett á 1

Sammensetning av enhet	Endestykke
[In] merkestrøm	16 A
[ue] merkespenning	250 V
antall strømuttak	2 x 2P + J med barnevern, Sidejord
Posisjon på jordflens	37 ° bakken lug
Tilkopling av utstyr	Plugge inn master- eller slaveuttak
Tilkoblinger	Flatstift for skjøtehylse
Festemetode	Klipses på
Materiale	PC/ABS
Lengde	94 mm
Høyde	84 mm
Bredde	39 mm

Standarder	IEC 60884-1
Omgivelsestemperatur drift	-20...40 °C
IP-grad	IP20

Enhets ­ type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,100 cm
Pakke 1 Bredde	20,300 cm

Pakke 1 Vekt	12,800 cm
Package 1 Weight	98,000 g
Enhetsstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	14,400 cm
Pakke 2 Bredde	41,800 cm
Pakke 2 Lengde	26,200 cm
Pakke 2 Vekt	1,378 kg
Enhetsstype pakke 3	PAL
Antall enheter i pakke 3	480
Pakke 3 Høyde	112,200 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	131,440 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	EE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	12
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No