


Produktdatablad

Spesifikasjoner



Actassi fiberadapter LC Duplex MM rectangle x1

El-nummer:
6912387

VDIB6051003

⚠ Utgikk: 30. juni 2021

EAN: 3606480447297

⚠ Utgående

Produktdata

Serie	Actassi
Produkt eller type komponent	Multimode fiber adapter
Tilgjengelig utstyr	Uten skruer
Farge	Beige
Forpakning	Pose
Antall pr. sett	1

Teknisk data

Minste antall paringer	200 sykluser
Fiber diameter	50/125 µm
fiber ytelse	OM3 OM4
Type konnektor	LC duplex rect
Materiale	Kompositt: ferrule
Festemetode	Skruer Med klips
Bredde	22 mm
Høyde	9,3 mm
Lengde	25 mm
Gjeldende land	Europa

Miljø

Omgivelsestemperatur for drift	-25...85 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...85 °C

Standarder	LC adapter: TIA/EIA-604-10 A LC adapter: IEC 61754-20 Ed.2 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2
------------	--

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,0 cm
Pakke 1 Bredde	10,0 cm

Pakke 1 Vekt	12,0 cm
Package 1 Weight	5,0 g
Enhetsstype pakke 2	S01
Antall enheter i pakke 2	150
Pakke 2 Høyde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	15,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	1,056 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
-------------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
----------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Nei

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Tilbaketakning

No