



Thorsman selvskjærende skrue med stort hode, TSC 4,2x65, pakke av 100

El-nummer:
1388739 3782050

EAN: 7315883782053

Produktdata

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Installation screw
Kortnavn på utstyr	TSC
Applikasjon	De fleste materialer Metallplate 2 x 0,9 mm
Skruetype	Part threaded with twin thread
verktøy type	skrutrekker powerdriver
Antall pr. sett	Sett å 100

Teknisk data

Skrue diameter	4,2 mm
Skruelengde	65 mm
Type skruhode	Stort tynt hode
Form på skrutrekker	Philips No 2
materiale	Screw: Herdet stål electroplated
Kategori for atmosfærisk korrosjon	C2

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,100 cm
Pakke 1 Bredde	1,100 cm
Pakke 1 Vekt	6,500 cm
Package 1 Weight	5,460 g
Enhets type pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	1000
Pakke 2 Høyde	6,500 cm
Pakke 2 Bredde	37,200 cm
Pakke 2 Lengde	24,300 cm
Pakke 2 Vekt	5,394 kg
Enhets type pakke 3	P12

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Antall enheter i pakke 3	40000
Pakke 3 Høyde	52,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	95,000 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	JP
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No