

Spesifikasjoner



El-nummer:

4178178

LX1D8P7

EAN: 3389110868395

Serie	TeSys
Produkt eller type komponent	Kontaktor spolen
Kortnavn på utstyr	LX1D8
kontrollkretstype	AC på 50_60_HZ
Styrespenning	230 V AC 50_60_HZ
Gjennomsnittlig motstand	9895 Ohm på 20 °C
inductance of closed circuit	210,72 H
Produktkompatibilitet	LC1D150 LC1D115
Mekanisk levetid	8 Mcycles
Bruksområde	1200 cyc/h på <60 °C

spiral teknologi	Uten innebygd suppressor modul
styrekretsens spenningsgrenser	Drop-out: 0,3 - 0,5 Uc at 50/60 Hz (at <55 °C) Operasjonell: 0,8 - 1,15 Uc at 50/60 Hz (at <55 °C)
starteffekt (VA)	280...350 VA 60 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C) 280...350 VA 50 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
Hold-in strømforbruk i VA	2...18 VA 60 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C) 2...18 VA 50 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
Varmeavgivelse	3...4,5 W på 50_60_HZ

Omgivelsestemperatur drift	-5...60 °C
----------------------------	------------

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,5 cm
Pakke 1 Bredde	11,5 cm
Pakke 1 Vekt	17,0 cm
Package 1 Weight	298,0 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	20

Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	6,673 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CZ
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better



Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Ja

[EU RoHS-direktiv](#)

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

SCIP-nummer

33f78681-eb6b-4762-93e0-d91a4cabd5c8

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Tilbaketakning

No