


Produktdatablad

Spesifikasjoner



Motorbetjening Komm. 100/130V DC For Utt

El-nummer:
4320623 33839

EAN: 3303430338390

Produktdata

Kortnavn på utstyr	MCH
Produkt eller type komponent	Motormekanisme
Applikasjon	Automatisk fjærtrekk
Kompatibel med	ComPacT NS630b...1600 effektbryter
Kontrolltype	Kommuniserende
Styrespenning	100...130 V DC
Montasjetype effektbryter	Uttrekkbar
Effektbryterbase nominell strøm	1600 A 630 A 1000 A 1250 A 800 A

Teknisk data

Styrestråms type	Impuls Permanent
Effektbryter responstid	60 ms +/- 10 ms åpen 60 ms +/- 10 ms lukket
Maksimal driftsfrekvens	<= 3 sykluser per minutt
Strømforbruk i VA	180 VA

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,0 cm
Pakke 1 Bredde	18,0 cm
Pakke 1 Vekt	12,5 cm
Package 1 Weight	1,232 kg

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	9
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	7c479875-b986-4ae2-a2e9-f5f369faf4e7
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.