



Trykknapp kappe lav neopren

El-nummer:
4317443 XACB911

EAN: 3389110640779

Produktdata

Produktspekter	Harmony XAC
tilbehør / separat del betegnelse	Boot med låseringen
tilbehør / type del	Boot
Tilbehør / separat del kategori	Separate parts
Produktkompatibilitet	XACB91.
Tilbehør / separat del betegnelse	Oppstartet operatør
driftsavstand	4 mm
Materiale	Polychloroprene
Salg per udelelig kvantitet	10

Teknisk data

Vekt	0,002 kg
------	----------

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
----------------------------	-------------

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,000 cm
Pakke 1 Bredde	3,000 cm
Pakke 1 Vekt	4,000 cm
Package 1 Weight	3,000 g
Enhets type pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	5,000 cm
Pakke 2 Bredde	3,000 cm
Pakke 2 Lengde	8,000 cm
Pakke 2 Vekt	39,000 g
Enhets type pakke 3	S01
Antall enheter i pakke 3	150
Pakke 3 Høyde	15,000 cm

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Pakke 3 Bredde	15,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	794,000 g

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CZ
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No