

FDV: 1604801

Produkt: DFS2 JFB.80A 2P 30mA TYPE A
El-nummer: 1604801
GTIN: 4014712069428
Fabrikat: Doepke Schaltgeräte GmbH
ETIM-klasse: EC000003
Blokknummer: 220502
Leverandørens varegruppe: 1612 - Jordfeilbrytere



Teknisk beskrivelse

DFS2 JFB.80A 2P 30mA TYPE A

Mål

Dybde (mm) 75.0
Bredde (mm) 36.0
Høyde/diameter (mm) 85.0
Vekt (g) 254.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS: Ja
 I samsvar med REACH: Ja

SVHC navn: Potassium
EC nummer: nonafluorobutane-1-
CAS nummer: sulphonate
 249-616-3
 29420-49-3

Spesifikasjoner

Antall poler	2
Merkespenning	230 Volt
Merkestrøm	80 Ampère
Nominell feilstrøm	30 Ampère
Nominell isolasjonspenning	400 Volt
Ui	
Merkespenningstyrke Uimp	4 kilovolt
Monteringsmetode	DIN-skinne
Lekkasjestrømtype	A
Selektiv beskyttelse	Nei
Korttidsforsinket type	Nei
Kortslutningsfasthet (Icw)	10 Kilo-Ampère
Støtstrømskapasitet	0 Kilo-Ampère
Med forriglingsmekanisme	Nei
Frekvens	50 Hz
Tilleggsinnretning mulig	Ja
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Bredde i antall modulmellomrom	2
Innbyggingsdybde	69 Millimeter
Omgivelsestemperatur under drift	-25 - 40 Grad Celsius
Forurensningsgrad	2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	2 - 50 Kvadratmillimeter
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	2 - 50 Kvadratmillimeter

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering

Målskisse

