

FDV - SIKKERHETSBRYTER BWS616TPN 16A 6P

SIKKERHETSBRYTER BWS616TPN 16A 6P



Produktinformasjon

Elnr:	1428816
ABB identnr:	2CMA142419R1000
Varenavn:	SIKKERHETSBRYTER BWS616TPN 16A 6P
Varebetegnelse:	BWS616TPN
EAN:	7392696424196
Forpakning:	1
Enhet:	BOKS
Teknisk beskrivelse:	BWS-serien tilbyr sidebetjente sikkerhetsbrytere av høy kvalitet. Kapslingen er IP65 og UV-beskyttet, og er tilpasset både utendørs og innendørs bruk. De er tilgjengelige i forskjellige farger, som grå, hvit og gul. BWS-sikkerhetsbrytere er også tilgjengelige som 3-, 4- og 6-polte utgaver. De leveres med ferdig montert hjelpekontakt (1NO). Kabelinnføringene har gjenger og svekkinger/utslagshull, for enkel montering av nipler uten kontramuttere. Membrangjennomføringer er inkludert (IP54), men nipler bør brukes for høyere IP-grad (IP65). Håndtaket er laget for låsing med hengelås. For låsing med flere hengelåser kan du bruke låsebøylen L6 (2CMA144539R1000). BWS-brytere for 16 A er tilpasset M25-nipler (2xM25/2xM25), mens de for 25 A er tilpasset M32-nipler, og M16-nippel for kabel til hjelpekontakten/styrestrøm (2xM32/2xM32+M16). De 6-polte utgavene er for M25 og M16 (2xM25+M16/2xM25+M16), både ved 16 A og 25 A.

Teknisk info

Standard:	IEC 60947-1, -3
ETIM:	EC000216 - Lastskillebryter (AC)
Vedlikehold:	Ikke krav til vedlikehold.