

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8618.802

## Profil til kabelinnføringen, i midten

Stat: 04.10.2025 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8618.802 - Profil til kabelinnføringen, i midten

Profilen settes direkte på bunnplatene. Dermed kan kablene ved montering av montasjeplaten i en foretrukket montasjestilling føres direkte på en kabeloppsamlingsskinne uten større bøyeradiuser. I kombinasjon med kabelfangskinnen kan det opprettes en optimal tilpasning mellom kabelinnføring og montasjeplate.

## Funksjoner

|                    |                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art.nr             | VX 8618.802                                                                                                                                                                             |
| Fordeler           | Enkel montering<br>Hel flate<br>Høy tetting av kablene som er ført inn i skapet                                                                                                         |
| Anvendelsesområder | For feste på bunnplater                                                                                                                                                                 |
| Materiale          | Hard-PVC<br>Ikke lettantennelig, selvslukkende<br>Temperaturbestandig inntil +60 °C<br>Pakning: PU-skum<br>Tverrsnitt: 30 x 25 mm                                                       |
| Leveringsomfang    | Påstikkprofiler, inkl. elastiske klemprofiler                                                                                                                                           |
| Henvisning         | Det er nødvendig med to stk. per kabelinnføringssted<br>Fra skapbredde 1000 mm er bunndelen delt inn i to seksjoner i bredden. Det kan brukes to kabelinnføringspunkter (venstre/høyre) |
| Passer for         | Kapslingstype: VX: = 1.000 mm<br>Kapslingstype: VX SE<br>Kapslingstype: Styrepult CX                                                                                                    |
| Pakkeenhet         | 4 stk.                                                                                                                                                                                  |
| Nettovekt          | 0.24                                                                                                                                                                                    |
| Bruttovekt         | 0.28                                                                                                                                                                                    |
| Tolltariffnummer   | 39269097                                                                                                                                                                                |
| EAN                | 4028177922761                                                                                                                                                                           |
| ETIM 9             | EC000211                                                                                                                                                                                |
| ECLASS 8.0         | 27142421                                                                                                                                                                                |