

Telequick lokk kabelkanal, grå

El-nummer:
1201148

AK2CD125



EAN: 3389110570618

Produktdata

Produkt eller type komponent	Deksel
Tilbehør / separat del kategori	Utstyr for montasje av kabel
Kompatibel med	PanelSeT S3D PanelSeT CRN PanelSeT PLA PanelSeT PLS PanelSeT PLM
monteringssupport	Kabelkanal bredde= 125 mm
Antall pr. sett	Sett å 8

Teknisk data

Farge	Grå (RAL 7030)
Lengde	2000 mm
Bredde	125 mm
Materiale	PVC (polyvinyl chloride)
Vekt	0,6 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-5...60 °C
Flammehemming	V-0 i samsvar med UL 94
Brannmotstand	960 °C i samsvar med IEC 60695-2-1/1
Standarder	VDE 0506 VDE 0660 DIN 43659

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,500 cm
Pakke 1 Bredde	1,560 cm
Pakke 1 Lengde	200,500 cm
Pakke 1 Vekt	605,000 g
Enhets type pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	3,500 cm

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Pakke 2 Bredde	12,500 cm
Pakke 2 Lengde	200,500 cm
Pakke 2 Vekt	4,840 kg
Enhetsstype pakke 3	PAL
Antall enheter i pakke 3	96
Pakke 3 Høyde	24,000 cm
Pakke 3 Bredde	200,500 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	90,000 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	No