

# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## 1-pole terminal conn 2.5 mm2 DIY 10 pack

El-nummer:  
1323988

IMT37513

EAN: 3606480482564

## Produktdata

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Tilkoplingsblokk
Fargetone	Hvit
Forpakning	Plastic bag and cardboard with eurohole
Antall pr. sett	Sett á 10

## Teknisk data

tilkoblingsklemmer	Skrue 2,5 mm <sup>2</sup> fleksibel strandet kabel Skrue 2,5 mm <sup>2</sup> entrådet eller fleksibel kabel Skrue 2,5 mm <sup>2</sup> Solid kabel
Materiale	Kobber PC (polykarbonat)
Ledermateriale	Kobber
Høyde	18 mm
Bredde	9 mm
Lengde	17 mm

## Miljø

IP-grad	IP20
Standarder	EN 60998-2-1

## Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,100 cm
Pakke 1 Bredde	17,900 cm
Pakke 1 Lengde	9,500 cm
Pakke 1 Vekt	26,000 g
Enhetsstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	5,500 cm
Pakke 2 Bredde	19,900 cm
Pakke 2 Lengde	18,100 cm

Pakke 2 Vekt	136,000 g
Enhetsstype pakke 3	CAR
Antall enheter i pakke 3	60
Pakke 3 Høyde	14,800 cm
Pakke 3 Bredde	35,400 cm
Pakke 3 Lengde	26,000 cm
Pakke 3 Vekt	1,978 kg

## Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

## Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

## Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.


[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

### Use Better

 <b>Materialer og emballasje</b>	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
<a href="#">EU RoHS-direktiv</a>	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
SCIP-nummer	2f760a08-b7ef-4260-b7b6-69e4399d3265
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>

### Use Again

 <b>Ompakking og reproduksjon</b>	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No