

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Masteruttak 3-way, Thorsman, CYB PS, PC/ABS, svart

El-nummer:

1210527

INS60701

EAN: 3606481069306

Produktdata

Produktspekter	Thorsman
Produktnavn	Thorsman CYB
Produkt eller type komponent	Stikkontakt
Enhetens utseende	Tilkoblingssett
inkludert utstyr	veggstøtte
Fargetone	Sort
Antall pr. sett	Sett å 1

Teknisk data

Sammensetning av enhet	Merkelapprote Endestykke Strekkavlastning Merkelapp
[In] Merkestrøm	16 A
[Ue] merkespenning	250 V
antall strømuttak	3 x 2P + J med barnevern, Sidejord
Posisjon på jordflens	37 ° bakken lug
Tilkopling av utstyr	Kombinert med slaveuttak
Tilkoblinger	Push-in
Festemetode	Klipses på
Materiale	PC/ABS
Lengde	142 mm
Høyde	84 mm
Bredde	50 mm

Miljø

Standarder	IEC 60884-1
Omgivelsestemperatur drift	-20...40 °C
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Pakke 1 Høyde	5 cm
Pakke 1 Bredde	8,5 cm
Pakke 1 Lengde	13 cm
Pakke 1 Vekt	186,75 g
Enhetsstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	15 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	2,119 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	EE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
SCIP-nummer	A57ce8ea-326d-4daf-b568-0b9f035d417a
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No