

KNX RF Bryter 3 knapper

Art.nr	GB510300
Alternativt artikkelnummer	510300
El.nr	4502101
GTIN	4010337017257



PRODUKTBESKRIVELSE

KNX RF-tastsensorene sender ut trådløse KNX-telegrammer ved knappbetjening ifølge parameterinnstillingen når applikasjonsprogrammet er lastet inn. Dette kan f. eks. være telegrammer for kobling eller tasting, for dimming eller persiennestyring. Det er også mulig å programmere verdigiverfunksjoner (dimmeverdigiver og scenarieforlengelser).

- ☐ Batterier er forbruksvarer og må skiftes regelmessig. Følg gjeldende forskrifter for kassering av brukte batterier.
- ☐ Tastsensoren leveres med en nøytral igangkjøringsvippe.
- ☐ Vippesettet som passer til bryterprogrammet må bestilles separat. Rekkevidden kan reduseres ved bruk av vippesett og/eller rammer.

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Gira
Kommunikasjon:	KNX RF
Driftsspenning:	Batteri
Innfesting:	Innfelt
Kanaler:	3 kanaler
Antall knapper:	3 knapper

Produsent:	GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Bussystem EIB/KNX:	Ja
Bussystem KNX-Radio:	Ja
Bussystem radiofrekvens:	Nei
Bussystem LON:	Nei
Bussystem Powernet:	Nei
Øvrige bussystemer:	Uten
Toveis trådløs kommunikasjon:	Nei
Monteringsmetode:	Innfelt
Med tyveri-/demonteringsbeskyttelse:	Nei
Busstilkobling inkludert:	Nei
Antall betjeningspunkter:	6
Antall knapper:	3
Med LED-visning:	Ja
Med tekstfelt:	Nei
Med display:	Nei
Materiale:	Andre
Materialkvalitet:	Andre
Overflatebeskyttelse:	Andre
Farge:	Andre
Gjennomsiktig:	Nei
Med romtermostat:	Nei
Med infrarød sensor:	Nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20