

eNet styreenhet mini DALI

Art.nr	GE542200
Alternativt artikkelnummer	542200
El.nr	4509293
GTIN	4010337774198



PRODUKTBESKRIVELSE

eNet Funk-styreenheten DALI gjør det mulig å slå på/av og stille inn lysstyrken til DALI-lys.

- ☐ DALI-forsyning for maksimalt 12 deltakere
- ☐ Parallellkobling av opptil 6 Funk-styreenheter DALI Mini for forsyning av maks. 72 deltakere
- ☐ Innkoblings- og minimumslystyrke kan lagres
- ☐ Scenedrift
- ☐ Statustilbakemelding til eNet Funk-sender
- ☐ Kortslutnings- og overtemperaturbeskyttelse
- ☐ Kan stilles inn med eNet-server:
- ☐ Maksimumslystyrke
- ☐ Dimmehastighet
- ☐ Etterløpstid
- ☐ Inn-/utkoblingsforsinkelse
- ☐ Opp-/neddimningsrampe
- ☐ Forvarsel om utkobling
- ☐ Betjeningssperrer
- ☐ Permanent på, permanent av
- ☐ Hotellfunksjon
- ☐ Lysregulering
- ☐ Oppdatering av apparatprogramvaren
- ☐ Repeaterfunksjon

MONTERING

Monteres i apparatboks, utenpåliggende boks eller i monteringsadapter GE542900 (El.nr.: 45 092 97).

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Gira
Bredde produkt (↔, mm):	79 mm
Høyde produkt (↑, mm):	58 mm
Lengde/dybde produkt (□ ,mm):	88 mm
Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, g):	95 g
Produsent:	GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Bussystem EIB/KNX:	Nei
Bussystem KNX-Radio:	Nei
Bussystem radiofrekvens:	Ja
Bussystem LON:	Nei
Bussystem Powernet:	Nei
Øvrige bussystemer:	Uten
Monteringsmetode:	Innfelt
Manuell styring/håndaktivering:	Nei
Antall utganger:	1
Beskyttelsesklasse IP:	IP20
Busstilkobling inkludert:	Nei