

KNX RF Mediekobler

Art.nr	GB511000
Alternativt artikkelnummer	511000
El.nr	4549108
GTIN	4010337017264



PRODUKTBESKRIVELSE

Med KNX RF systemapparatene blir KNX RF-trykknappsensorene og KNX RF-håndsenderne innlemmet i KNX-strukturen og parametrert via ETS. Egenskaper:

- ☐ Grensesnitt mellom trådbundede modulapparater (TP) og trådløse produkter (RF)
- ☐ Kan konfigureres separat via ETS som mediekobler eller repeater
- ☐ Prosjektering, oppstart og parametring skjer via ETS (versjon 5 eller nyere)

SPESIFIKASJONER

- ☐ **Igangkjøringsmodus:** S-Mode
- ☐ **Omgivelsestemperatur:** -5 °C til +45 °C
- ☐ **Radiofrekvens:** 868,3 MHz
- ☐ **Overføringskapasitet:** Maks. 20 mW
- ☐ **Rekkevidde (åpent område):** ca. 100 m

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:

Gira

Produsent:

GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG

Leverandør:

Function AS

SPESIFIKASJONER

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

Nei

Reservedel:

Nei