

eNet veggsender 1x klar hvit

Art.nr	GE5331100
Alternativt artikkelnummer	5331100
El.nr	4509257
GTIN	4010337116516



PRODUKTBESKRIVELSE

eNet Funk veggsender overfører koblings-, dimme-, persiennekjørings- og scenekommandoer til tilsvarende eNet Funk-mottakere.

- ☐ Problemfri utvidelse av eksisterende bryterkombinasjoner
- ☐ Installasjonen kan skje uten påvegg hus eller innfelt koblingsboks
- ☐ Funk veggsender kan festes på en vegg ved bruk av skruer, eller den kan limes på ved bruk av en bunnplate GE533900 (El.nr.: 4509261) på glatte eller transparente overflater
- ☐ Overføring av koblings-, dimme-, persiennekjørings- og scenekommandoer
- ☐ Vippe kan stilles inn som kanal- eller scenefunksjon
- ☐ Tofargede lysdioder til høyre og venstre for knappene for signalisering
- ☐ Batteridrevet apparat

Kan stilles inn med eNet-server:

- ☐ Oppdatering av apparatprogramvaren
- ☐ Signalisering av overføringsstatusen kan kobles ut
- ☐ Hoveddimme-funksjon kan programmeres
- ☐ Scener alt på / alt av, terskelverdiscener og individuelle scener kan programmeres
- ☐ Funk veggsender GE533100 leveres med en nøytral igangkjøringsvippe

Vippesettet som passer til bryterprogrammet må bestilles separat.

Hvis det brukes vippesett i helmetall og/eller dekkramme i rent metall, kan rekkevidden reduseres.

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Gira
Farge:	Hvit
Antall knapper:	1 knapp
Bredde produkt (↔, mm):	79 mm
Høyde produkt (↑, mm):	58 mm
Lengde/dybde produkt (□ ,mm):	88 mm
Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, g):	65 g
Produsent:	GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Bussystem EIB/KNX:	Nei
Bussystem KNX-Radio:	Nei
Bussystem radiofrekvens:	Ja
Bussystem LON:	Nei
Øvrige bussystemer:	Uten
Toveis trådløs kommunikasjon:	Nei
Monteringsmetode:	Påvegg
Busstilkobling inkludert:	Nei
Modell / utførelse:	Veggsender, komplett
Antall kanaler:	1
Materiale:	Andre
Materialkvalitet:	Andre
Overflatebeskyttelse:	Andre
Type overflate:	Blank
Farge:	Hvit

RAL-nummer (lignende): 9010

Gjennomsiktig: Nei