

eNet veggsender 3x klar hvit

Art.nr	GE5333100
Alternativt artikkelnummer	5333100
El.nr	4509259
GTIN	4010337116547



PRODUKTBESKRIVELSE

eNet Funk veggsender overfører koblings-, dimme-, persiennekjørings- og scenekommandoer til tilsvarende eNet Funk-mottakere. Problemfri utvidelse av eksisterende bryterkombinasjoner.

MONTERING

Installasjonen kan skje uten påvegg hus eller innfelt koblingsboks. Funk veggsender kan festes på en vegg ved bruk av skruer, eller den kan limes på ved bruk av en bunnplate GE533900 på glatte eller transparente overflater.

EGENSKAPER

- ☐ Overføring av koblings-, dimme-, persiennekjørings- og scenekommandoer
- ☐ Vippe kan stilles inn som kanal- eller scenefunksjon
- ☐ Tofargede lysdioder til høyre og venstre for knappene for signalisering
- ☐ Batteridrevet apparat
- ☐ Kan stilles inn med eNet-server:
- ☐ Oppdatering av apparatprogramvaren
- ☐ Signalisering av overføringsstatusen kan kobles ut
- ☐ Hoveddimme-funksjon kan programmeres
- ☐ Scener alt på / alt av, terskelverdiscener og individuelle scener kan programmeres

Funk veggsender GE533300 leveres med en nøytral igangkjøringsvippe. Vippesettet som passer til bryterprogrammet må bestilles separat. Hvis det brukes vippesett i helmetall og/eller dekkramme i rent metall, kan rekkevidden reduseres.

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Gira
Farge:	Hvit
Antall knapper:	3 knapper
Bredde produkt (↔, mm):	79 mm
Høyde produkt (↑, mm):	58 mm
Lengde/dybde produkt (□ ,mm):	88 mm
Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, g):	65 g
Produsent:	GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Bussystem EIB/KNX:	Nei
Bussystem KNX-Radio:	Nei
Bussystem radiofrekvens:	Ja
Bussystem LON:	Nei
Øvrige bussystemer:	Uten
Toveis trådløs kommunikasjon:	Nei
Monteringsmetode:	Påvegg
Busstilkobling inkludert:	Nei
Modell / utførelse:	Veggsender, komplett
Antall kanaler:	3
Materiale:	Andre
Materialkvalitet:	Andre
Overflatebeskyttelse:	Andre
Type overflate:	Blank
Farge:	Hvit

RAL-nummer (lignende): 9010

Gjennomsiktig: Nei