

S3000 slavedimmer trykk/vri 3-leder

Art.nr	GI238900
El.nr	1400319
GTIN	4010337031420



PRODUKTBESKRIVELSE

Gira System 3000 – Innebygd dreiedimmer-basiselement (EAN 4010337031420)

Et pålitelig og brukervennlig 3-tråds basiselement for dimming i Gira System 3000. Denne dreiedimmeren benytter nøyaktig spenningskontroll og krever nøytral leder for stabil drift.

Hovedegenskaper:

- ☐ Kompatibel med både universell last og LED-retrofit, noe som gir bred anvendelse uten risiko for flimring .
- ☐ 3-tråds tilkobling gir solid og stabil tilførsel, perfekt for hjem og kommersiell bruk .
- ☐ Mekanisk dreiekontroll (knapp) gir intuitiv og presis lysstyring .
- ☐ Innfelt montasje med Premium finish – enkel montering i systemboks og kompatibel med Gira System 55 rammer .
- ☐ Innebygget minne for lysnivå, slik at det huskes ved neste bruk .
- ☐ Halogenfritt design og IP20-beskyttelse, egnet for vanlige innendørs miljøer .

Tekniske spesifikasjoner:

- ☐ Driftsspenning: 230 V, 50–60 Hz .
- ☐ Tilkoblingstype: Skrueklemme.
- ☐ Beskyttelsesgrad: IP20, ikke egnet for våtrom uten ytterligere kapsling .
- ☐ Kompatibilitet: Gira System 3000, Gira System 55 (rammer selges separat).

Anvendelsesområder:

Ideell for både nymontering og oppgradering av eksisterende installasjoner. Dreiedimmeren håndterer forskjellige lyskilder og er optimal for boliger, kontorer, hotell og andre miljøer der pålitelig, stilfull lysregulering er viktig.

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Gira
Kommunikasjon:	Uten kommunikasjon
Dimmere:	N/A
Funksjoner:	Slave
Innfesting:	Veggboks
Modulbredder:	N/A
Betjening:	Trykk/vri
Innebygd bryter:	N/A
Produsent:	GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Monteringsarrangement:	Basiselement
Betjeningsmåte:	Dreieknapp
App styring via Bluetooth:	Nei
Dimming fasepåsnitt:	Nei
Dimming faseavsnitt:	Nei
Seriedimmer:	Nei
Type last:	Universal og LED retrofit
Omformer inngang:	Ja
Lysverdiminne:	Ja

Kan brukes med knapp:	Nei
Kan brukes med bevegelsessensor:	Nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:	Nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:	Nei
Kan brukes med overføringsknapp:	Nei
Kan brukes med infrarød-knapp:	Nei
Monteringsmetode:	Innfelt
Type feste:	Feste med klo og skrue
Materiale:	Andre
Materialkvalitet:	Andre
Halogenfri:	Nei
Overflatebeskyttelse:	Andre
Farge:	Andre
Gjennomsiktig:	Nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):	IP20
Merkespenning fra/til:	230 - 230 Volt
Frekvensområde:	50 - 60 Hertz
Tilkoblingstype:	Skruklemme
Kompatibel med Apple HomeKit:	Nei
Kompatibel med Google Assistant:	Nei
Kompatibel med Amazon Alexa:	Nei
Med IFTTT-støtte:	Nei