


Svarapp. Video påvegg Plus Sys55 renhvit

Art.nr	GI123903
Alternativt artikkelnummer	123903
El.nr	6306563
GTIN	4010337016236



PRODUKTBESKRIVELSE

- ☐ Hver strømforsyning for porttelefonen gir strøm til opptil 28 svarapparater.
- ☐ Svarapparatet Video påvegg registrerer automatisk om en ekstra strømforsyning er tilkoblet. Det kreves ingen bro mellom tilleggsforsyningen (ZV) og bussen (BUS).
- ☐ Fargedisplay med LED-bakgrunnsbelysning.
- ☐ OSD-funksjon, dvs. tekstvisning på displayet for statusvisning og menystyring.
- ☐ Gratis taletrafikk internt i huset med inntil 10 ytterligere svarapparater.

Betjeningstastene til svarapparatet video påvegg plus styrer disse funksjonene:

- ☐ Manuell inn- og utkobling av TFT-fargedisplayet.
- ☐ Kameraomkobling – direkte valg blant de tilkoblede fargekameraene. I displayet vises det med tekst hvilket kamera som aktiveres.
- ☐ Kobling av lys og andre funksjoner i forbindelse med relèmodulen eller den innfelte relèmodulen.
- ☐ Aktivering av døråpneren.
- ☐ Slå ringetone på og av.
- ☐ Mottak av anrop.
- ☐ Aktivering av fortsettelsesfunksjonen.
- ☐ Innstilling for ringetone- og talevolum.
- ☐ Funksjoner i sluttkundemenyen

Internanrop, kobling, ringetonemelodi, lysstyrke, fargemetning, kontrast, innkoblingstid for displayet, språk (mulig å velge mellom 21 forskjellige språk), tastelyder, døråpnerautomatikk (må aktiveres av installatør), automatisk mottak av anrop (må aktiveres av installatør).

Ytterligere funksjoner i installatørmenyen:

Innstilling av hoveddisplay / underordnet display, frekvensinnstilling, ledningsterminering, versjonsvisning, fabrikkinnstilling, slå display på/av, slå LED-belysning på/av, ringeknapptilordning, tilordning av internt anrop, godkjenninger av døråpnerautomatikk og automatisk mottak av anrop.

Kortspor for SD-minnekort. SD-minnekort.

Nye tilleggsfunksjoner i sluttkundemenyen:

Internt bildeminne (må aktiveres av installatør) for opptil 48 bilder. Manuell overføring fra internt til eksternt bildeminne (SD-minnekort). Manuell sletting av bildeminne. Utløsing av manuelt snapshot. Gi nytt navn til koblinger og interne anrop. Endring av dato/klokkeslett.

Nye tilleggsfunksjoner i installatørmenyen:

Aktivering av det interne bildeminnet. Innstilling av bildeintervallet og opptakshastigheten. Innstilling av dato/klokkeslett.

Egenskapene til SD-minnekortet:

Katalog for ti ringelyder; fem av disse er fritt konfigurerbare i WAV-format. Mappe for eksternt bildeminne (maks. 200 bilder). Minnekortet følger med ved levering.

MONTERING

Monteres direkte på veggen og bygger kun 19mm. Kan også monteres over dobbel veggbox, via en 2-hulls monteringsramme uten mellomtrinn fra Gira sine rammeserier System 55, Gira F100 eller Gira E22.

Bruk av porttelefon med kamera omfattes av definisjonen av kameraovervåking i personopplysningsloven og må derfor meldes til Datatilsynet. Det må også merkes/skiltes om overvåking, se personopplysningslovens paragraf 40. All informasjon samt meldeskjema finner du enkelt på www.datatilsynet.no.

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Gira
Farge:	Hvit
Montering:	Påvegg
Kanaler:	1 kanal
Bredde produkt (↔, mm):	55 mm
Høyde produkt (↑, mm):	127 mm
Lengde/dybde produkt (□ ,mm):	20 mm
Produsent:	GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Med video:	Ja
Installasjonsteknikk:	Bussystem
Monteringsmetode:	Påvegg

Materiale:	Andre
Bildesystem:	PAL
Egenskap bildesystem:	Farge
Med minnefunksjon:	Nei
Avlytningssikker:	Ja
Lys-/døråpningsknapp:	Ja
Bryterfunksjoner:	Ja
Håndfri:	Ja
Funksjonslamper:	Ja
Kan tilkobles smarttelefon:	Nei
Zoom/Pan/Tilt:	Nei
Kompatibel med høreapparat:	Nei
Døråpnerautomatikk:	Ja
Farge:	Hvit
Ringetone kan kobles ut:	Ja
Internkommunikasjon:	Ja
Spesifikt anropssignal:	Ja
Tilleggsenhet:	Nei
Volumkontroll:	Ja
Med berøringsskjerm:	Nei
Kompatibel med Apple HomeKit:	Nei
Kompatibel med Google Assistant:	Nei
Kompatibel med Amazon Alexa:	Nei
Med IFTTT-støtte:	Nei