

# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## Koblingsboks, Mureva, skrulokk, 16 Knock-outs, påvegg, IP55, 175x150x80mm, Grå

El-nummer:  
1280425 ENN05090

EAN: 3295150050907

### Produktdata

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| product range        | Mureva BOX   |
| product type         | Koplingsboks |
| quantity per package | 1 del        |
| Fargenyanse          | Grå          |

### Teknisk data

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Mounting                   | Overflate                              |
| Kabelinngang               | Utsparing                              |
| Festemetode                | Skruemontert: deksel                   |
| Inner dimensions           | 175 x 150 x 80 mm                      |
| number of cable entries    | 8 x M12/16<br>4 x M20/25<br>2 x M25/32 |
| Materiale                  | PP (polypropylen): body and cover      |
| elektrisk isolasjonsklasse | Klasse II i samsvar med IEC 536        |
| Høyde                      | 90 mm                                  |
| Bredde                     | 195 mm                                 |
| Dybde                      | 165 mm                                 |
| Vekt                       | 0,38 kg                                |
| Fargetone                  | Grå ( RAL 7035)                        |

### Miljø

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| operating temperature | -25...40 °C                  |
| IP-Class              | IP55 i samsvar med IEC 60529 |
| IK-Class              | IK07 i samsvar med EN 50102  |
| glow wire temperature | 750 °C                       |
| Standarder            | EN 60670<br>CE               |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enhetsstype pakke 1      | PCE      |
| Antall enheter i pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Høyde            | 9,000 cm |

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Pakke 1 Bredde           | 16,500 cm  |
| Pakke 1 Lengde           | 19,000 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 401,000 g  |
| Enhetsstype pakke 2      | CAR        |
| Antall enheter i pakke 2 | 28         |
| Pakke 2 Høyde            | 40,000 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 40,000 cm  |
| Pakke 2 Lengde           | 60,000 cm  |
| Pakke 2 Vekt             | 12,440 kg  |
| Enhetsstype pakke 3      | P12        |
| Antall enheter i pakke 3 | 336        |
| Pakke 3 Høyde            | 134,500 cm |
| Pakke 3 Bredde           | 80,000 cm  |
| Pakke 3 Lengde           | 120,000 cm |
| Pakke 3 Vekt             | 162,000 kg |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | HU |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|                     |    |
|---------------------|----|
| Garanti (i måneder) | 18 |
|---------------------|----|

## Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



### Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet

3

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

## Use Better



### Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Nei

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

## Use Again



### Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Tilbaketakning

No