

# Produktdatablad

## Spesifikasjoner

# EKO07356

## Bryter 7 Kryssvender H I RS RH

Elnummer: 1410477



### Teknisk informasjon

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Serie                        | ELKO                |
| Designnavn                   | ELKO RS             |
| Produkt eller type komponent | Bryter              |
| Enhetens utseende            | Med fast ramme      |
| Bryterapplikasjon            | Belysning           |
| Antall brytere               | 1                   |
| Fargetone                    | Renhvit ( RAL 9003) |
| Fargenyanse                  | Renhvit             |

### Komplementær

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Montering av enhet | Innfelt       |
| Festemetode        | Med skruer    |
| Bryterfunksjon     | Mellom        |
| Brytermønster      | [7]           |
| Aktuator           | Vippebryter   |
| Merkestrøm         | 16 A          |
| [ue] merkespenning | 250 V         |
| Type overflate     | Høyglans      |
| Materiale          | Termoplast    |
| Tilkoblinger       | Hurtigkobling |
| Bredde             | 84 mm         |
| Høyde              | 84 mm         |
| Dybde              | 17 mm         |

### Miljø

|         |      |
|---------|------|
| IP-grad | IP21 |
|---------|------|

### Forpakkingsinformasjon

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE      |
| Antall enheter i pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Høyde            | 4,000 cm |
| Pakke 1 Bredde           | 8,400 cm |
| Pakke 1 Lengde           | 8,400 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 86,400 g |

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. ELKO AS tar ikke ansvar for misbruk av gitt informasjon i dette produktdatabladet.