

S3000 bev.mld 1,1m komf.BT S55 sv. matt

Art.nr	GI5374005
Alternativt artikkelnummer	5374005
El.nr	1400982
GTIN	4010337049531



PRODUKTBESKRIVELSE

S3000 bevegelsessensor for automatisk operasjon av belysning ved deteksjon av varmebevegelse og lysstyrke i omgivelsene.

- Utvidelse av registreringsområdet i kombinasjon med S3000 slaveinnsats 3-tråds type GI540900.
- Innstillbar lysstyrketerskel.
- Følsomheten kan stilles inn på fire trinn.
- Ved tilkobling av en System 3000 slaveinnsats med påsatt betjeningsmodul eller ved hjelp av den mekaniske tasten på bevegelsesmelderen, kan belysningen kobles inn eller dimmes for varigheten av en etterløpstid.
- Manuell omkobling mellom automatikk, permanent på og permanent av på bevegelsesmelderen er mulig

Mulig funksjonalitet med System 3000 bryterinnsatser:

- Korttidsdrift

Mulig funksjonalitet med System 3000 dimmerinnsatser:

- Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke.
- Innkoblingslysstyrken kan bare lagres permanent via System 3000 slaveinnsats med påsatt betjeningsmodul.

Mulig funksjonalitet med appen Gira Bluetooth:

- Innstilling av lysstyrketerskelen.
- Følsomheten til begge sensorene kan stilles inn enkeltvis (0, 25, 50, 75, 100 %).
- Innstilling av etterløpstid.

- Tvangsfunksjoner: Automatisk drift, permanent på/av, tidsbegrenset på/av for 0,5 til 5 timer.
- Tilstedeværelsessimulering.
- Forvarsel om utkobling.
- Dagmodus.
- Gåtest.
- Alarm-modus får lyset til å blinke hvis deteksjon skjer mens bevegelsesmelderen registrerer bevegelse. En melding om utløst alarm gis via Bluetooth-interfacet.

Registreringsområdet er innrettet horisontalt og finner eventuelt ingen begrensning ved bruk utendørs. Sørg utendørs derfor for et passende monteringssted, eller sett på bevegelsesdetektormodul påsats 2,20 m.

Det følger med deksel som er beregnet for å innskrenke detekteringsområdet.

Benyttes med:

- S3000 bryterinnsats type GI540300
- S3000 elektronisk bryterinnsats type GI540500
- S3000 LED dimmer universal standard og komfort type GI540000 og GI540100
- S3000 DALI styreinnsats med power type GI540600
- S3000 slaveinnsats 3-tråds type GI540900
- S3000 impulsinnsats type GI541000

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Gira
Produsent:	GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG

SPESIFIKASJONER

Modell / utførelse:	Bevegelsesføler
Monteringsmetode:	Innfelt
Konstant lysstyring:	Nei
HVAC-styring:	Nei
Fungerer i nettverk:	Ja

Egnet for trådløs overføring:	Nei
Krypstrømsbeskyttelse:	Nei
Monteringshøyde:	1.1 Meter
Maks rekkevidde til siden:	19 Meter
Maks rekkevidde i front:	32 Meter
Responsverdi, justerbar følsomhet:	Ja
Justerbar lysverdi:	Nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:	Nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:	Nei
Husdyrimmun:	Ja
Trappehusovervåkning:	Ja
Kombinasjon bevegelsessensor/trykknappbryter:	Nei
Med orienteringslys:	Nei
Materiale:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Ja
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):	IP20
Min. innkoblingstid:	10 Sekund
Maks. innkoblingstid:	30 Minutt
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til:	1 - 180 Grad
Kompatibel med Apple HomeKit:	Nei
Farge:	Svart
RAL-nummer (lignende):	5003
Kompatibel med Google Assistant:	Nei
Kompatibel med Amazon Alexa:	Nei

Med IFTTT-støtte:

Nei