

S3000 tilst.-/bev.-mld. 360° BT påsats

Art.nr	GI537702
Alternativt artikkelnummer	537702
El.nr	1400996
GTIN	4010337052227



PRODUKTBESKRIVELSE

S3000 takmontert tilstedeværelse- og bevegelsesmelder for automatisk operasjon av belysning. Benyttes med elektroniske brytere, dimmere, DALI-dimmere, 3-tråds slaveinnsats, impulsinnsats. Innstillbar funksjonalitet med Gira Bluetooth app. Fungerer ved at den detekterer varmebevegelse og lysstyrke i omgivelsene.

- Utvidelse av registreringsområdet i kombinasjon med S3000 slaveinnsats 3-tråds type GI540900.

- Inneholder 3 stk PIR-sensorer

- Ved tilkobling av en System 3000 slaveinnsats med påsatt betjeningsmodul eller ved hjelp av den mekaniske tasten på bevegelsesmelderen, kan belysningen kobles inn eller dimmes for varigheten av en etterløpstime.

Mulig funksjonalitet med appen Gira Bluetooth:

- Innstilling av sensoren som tilstedeværelse- eller bevegelsesmelder.

- Innstilling av lysstyrketerskelen.

- Innstilling av følsomheten til PIR-sensorene.

- Innstilling av etterløpstime.

- Tvangsfunksjoner: Automatisk drift, permanent på/av, tidsbegrenset på/av for 0,5 til 5 timer.

- Tilstedeværelsessimulering.

- Forvarsel om utkobling.
- Dagmodus.
- Gåtest.
- Forvarsel om utkobling
- Alarm-modus får lyset til å blinke hvis deteksjon skjer mens bevegelsessensoren registrerer bevegelse. En melding om utløst alarm gis via Bluetooth-interfacet.
- Nattlysfunksjon

Mulig funksjonalitet med System 3000 bryterinnsatser:

- Korttidsdrift

Mulig funksjonalitet med System 3000 dimmeinnsatser:

- Permanentlysregulering
- Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke.
- Innkoblingslysstyrken kan bare lagres permanent via System 3000 slaveinnsats med påsatt betjeningsmodul og Gira Bluetooth app.

Benyttes med:

- S3000 bryterinnsats type GI540300
- S3000 elektronisk bryterinnsats type GI540500
- S3000 LED dimmer universal standard og komfort type GI540000 og GI540100
- S3000 DALI styreinnsats med power type GI540600
- S3000 slaveinnsats 3-tråds type GI540900
- S3000 impulsinnsats type GI541000

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:

Gira

Produsent:

GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG

SPESIFIKASJONER

Modell / utførelse:	Presensmelder
Sensortype:	Passiv infrarød
Med DALI grensesnitt:	Nei
Konstant lysstyring:	Ja
HVAC-styring:	Nei
Tvangstilkobling:	Nei
Tvungen frakobling:	Nei
Husdyrimmun:	Nei
Krypstrømsbeskyttelse:	Nei
Fungerer i nettverk:	Nei
Skannevinkel:	360 Grad
Trappehusovervåkning:	Nei
Forbikoblingsbryter:	Nei
Egnet for trådløs overføring:	Nei
Fjernstyring:	Ja
Med fjernkontroll:	Nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:	Ja
Justerbar lysverdi:	Ja
Med signalenhet:	Nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:	Nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:	Ja
Monteringsmetode:	Andre
Egnet for himling:	Ja

Tilkoblingstype:	Andre
Materiale:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Ja
Overflatebeskyttelse:	Andre
Antibakteriell behandling:	Nei
Farge:	Hvit
Gjennomsiktig:	Nei
C-last:	Nei
Omformer inngang:	Ja
Alarmsfunksjon:	Nei
Kompatibel med Apple HomeKit:	Nei
Kompatibel med Google Assistant:	Nei
Kompatibel med Amazon Alexa:	Nei
Med IFTTT-støtte:	Nei