

Produktdatablad

Spesifikasjoner

EKO50091

Enkel stikk USB C, 20W PowerDelivery
One Renhvit

Elnummer: 6630086



Teknisk informasjon

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Produktspekter | ELKO One |
| Serie | ELKO |
| Produkt eller type komponent | USB-lader + stikkontakt |
| Applikasjon | Strømforsyning |
| Enhetens utseende | Med fast ramme |
| Antall uttak | 1 |
| Stikkontakt koblingsskjema | 2P + J |
| Standard plugg | CEE 7/3 |
| Beskrivelse av uttak | Sidejord |
| Type USB-strømforsyning | USB type C |
| Fargetone | Renhvit (RAL 9003) |

Komplementær

| | |
|---------------------------|---|
| Montering av enhet | Semi flush |
| [ue] merkespenning | 220...250 V |
| Type nettverk | AC |
| Nettverksfrekvens | 50 Hz |
| Tilkoblinger | Hurtigkobling |
| Integrert tilkoblingstype | USB type C 5 V DC, maksimum spenning: 3 A USB type C 9 V DC, maksimum spenning: 2,25 A |
| Materiale | Termoplast |
| Fargenyanse | Renhvit |
| Overflatebehandling | Ubehandlet |
| Type overflate | Matt |
| Bredde | 71 mm |
| Høyde | 71 mm |
| Dybde | 42 mm |

Miljø

| | |
|---------|------|
| IP-grad | IP20 |
|---------|------|

Forpakkingsinformasjon

| | |
|--------------------------|-----------|
| Enhetstype pakke 1 | PCE |
| Antall enheter i pakke 1 | 1 |
| Pakke 1 Høyde | 7,200 cm |
| Pakke 1 Bredde | 9,300 cm |
| Pakke 1 Lengde | 9,100 cm |
| Pakke 1 Vekt | 128,000 g |
| Enhetstype pakke 2 | BB1 |
| Antall enheter i pakke 2 | 5 |
| Pakke 2 Høyde | 9,600 cm |
| Pakke 2 Bredde | 36,200 cm |
| Pakke 2 Lengde | 12,600 cm |
| Pakke 2 Vekt | 732,000 g |
| Enhetstype pakke 3 | S03 |
| Antall enheter i pakke 3 | 45 |
| Pakke 3 Høyde | 30,000 cm |
| Pakke 3 Bredde | 30,000 cm |
| Pakke 3 Lengde | 40,000 cm |
| Pakke 3 Vekt | 6,111 kg |

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. ELKO AS tar ikke ansvar for misbruk av gitt informasjon i dette produktdatabladet.