



### Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Kommunikasjon kort
Serie kompatibilitet	Altivar 212
Kommunikasjonsport protokoll	LonWorks

### Komplementær

Elektrisk tilkobling	Screw terminal NETA, NETB LonWorks sending / mottak av data Screw terminal SHLD LonWorks kommunikasjon skjold Screw terminal G/E jordingsklemme Fjærklemmer F programmerbar logisk inngang Fjærklemmer R programmerbar kontaktinngang Fjærklemmer VIB multifunksjons programmerbar analog inngang Fjærklemmer CC kontrollkrets potensial Fjærklemmer P24 strømforsyningsutgangen Screw terminal FLA, FLB, FLC multifunksjons programmerbar reléutgang
Inngangstype	Multifunksjonsprogrammerbar logisk inngang F < 24 V DC 5 mA vasken eller kilde Multifunksjonsprogrammerbar kontaktinngang R < 24 V DC 5 mA vasken eller kilde Multifunksjonsprogrammerbar analog inngang VIB 10 V DC 30 kOhm
Utgang type	Multifunksjonsprogrammerbar reléutgang FLA, FLB, FLC 250 V AC 1 A 1 Multifunksjonsprogrammerbar reléutgang FLA, FLB, FLC 250 V AC 0.5 A 0,4 Multifunksjonsprogrammerbar reléutgang FLA, FLB, FLC 30 V DC 0.5 A Strømforsyningsutgang P24 24 V DC 50 mA
Elektrisk tilkobling	Skrue-/Fjærklemme
Vekt	0,05 Kg

### Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,200 Cm
Pakke 1 Bredde	17,200 Cm
Pakke 1 Lengde	23,200 Cm
Pakke 1 Vekt	183,000 G
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	7
Pakke 2 Høyde	30,000 Cm
Pakke 2 Bredde	30,000 Cm
Pakke 2 Lengde	40,000 Cm
Pakke 2 Vekt	2,199 Kg

## Bærekraftig

Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	B6e604d8-e8cd-4c1e-971f-ed0efe2bfab3
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene <a href="#">🔗</a>
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE <a href="#">🔗</a>
Tilbaketakning	No

## Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

## Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**