



Meny

- [Kontakt oss](#)

Meny

- [Proff](#)
- [Privat](#)

Søk

Hva kan vi hjelpe deg med?

- [Forsiden](#)
- [Våre produkter](#)
- [Kataloger-Brosjyrer-Dokumenter](#)
- [ELKOpedia](#)
- [Om ELKO/Kontakt](#)

Meny

- [Kabler](#)
- [Bokser](#)
- [Brytere](#)
 - [ELKO Plus brytere og tilbehør](#)
 - [RS16 brytere og tilbehør](#)
 - [Tilbehør RS16 brytere](#)
 - [Rammer](#)
 - [Påveggskapper](#)
 - [Dimmere](#)
 - [Dimmer 316 GLED](#)
 - [RS16/314 LED dimmer PH](#)
 - [Dimmer 315 GLE](#)
 - [Dimmer 315GLE 2-pol](#)
 - [Dimmer 630 GLE](#)
 - [Dimmer 1000 GLE](#)
 - [Dimmer touch GLE/I](#)
 - [Dimmer 400/600 GLI](#)
 - [Dimmer 1000 LRI](#)
 - [Regulator 400HR](#)
 - [Dimmer 1-10V](#)
 - [Dimmer LED 12-24V DC](#)

- [RS16/300 GLEu 60Hz Offsh. PH](#)
- [ESH Plus 316 dim kit RF PH](#)
- [ESH RS16 316 dim kit RF PH](#)
- [Dimmer DALI](#)
- [RS16/1000 LRI dimmer PH](#)
- [RS16/420 GLE/I dimmer PH](#)
- [RS16/600 GLE/I dimmer PH](#)
- [Tilbehør dimmere](#)
- [Fotocelle](#)
- [Bevegelsesfølere](#)
- [Tidsbrytere](#)
- [Dørklokke](#)
- [Markeringslys](#)
- [Nattlys](#)
- [Universal relé 13 A](#)
- [Reguleringsbrytere](#)
- [Nøkkeltkortbrytere](#)
- [Ledningsbryter 1-pol](#)
- [Dreiebryter/Nødstop](#)
- [Stikkontakter](#)
- [Jordfeilbryter](#)
- [Belysning](#)
- [ELKO Styringssystemer](#)
- [Termostater](#)
- [Elektronikk](#)
- [Trafo](#)
- [Svakstrømsprodukter](#)
- [Verktøy](#)
- [Utgåtte produkter](#)



RS16/630 GLE dimmer PH

Elnummer: 1471445
Varenummer: EKO05108
EAN: 7020160510815
Pakningsantall:1
Farge: Polarhvit

Dokumenter:

- ☐ Merk alle Qr
- ☐ [Bruksanv5108.pdf](#) Vis
- ☐ [Datasheet1471445.pdf](#) Vis
- ☐ [FDVdok1471445.pdf](#) Vis
- ☐ [KobleKO05108.png](#) Vis
- ☐ [Maal5108.gif](#) Vis
- ☐ [MaalKO05108.png](#) Vis
- ☐ [Strek5108.gif](#) Vis

Last ned som ZIP-fil

Produktinformasjon:

630GLE er en dimmer som benyttes til glødelamper, 230V halogenlamper, elektroniske trafoer eller LED ihht LED tabell. Dimmeren har elektronisk strøm og temperatursikring. Den vil derfor koble 100% ut ved overbelastning. Deretter må feilen rettes og dimmeren slås av før den igjen kan fungere som normalt. AV/PÅ betjenes med trykk på dimmerknappen. Dimme opp/ned ved å vri på dimmerknappen. Dimmeren passer inn i standard veggbokser og i alle ELKO kombinasjonsplater.

630GLE kan også tilkobles en vekselvender (6) for ekstern styring.

Dimmeren kan monteres påvegg i kombinasjon med 33mm påveggskappe. Dersom dimmeren skal monteres i en flerhullsramme eller en ELKO RS16 ramme må den medfølgende enkelrammen fjernes.

Mulighet for tilkobling av lysmodul for lys rundt dimmerknappen i ELKO Plus versjon.

Teknisk spesifikasjon:

Dimmertype: Transistor/ Faseavsnitt (bakkant)

Spenning: 230 V/50 Hz.

Belastning:

-Ohmsk last: 20-630W

-230V Halogen: 20-600W

-Elektronisk trafo: 20-630VA

Sikring: Elektronisk temperatursikring. Elektronisk strømsikring med automatisk tilbakestilling.

NB! Dimmeren kobler 100% ut ved overbelastning. Deretter må feilen rettes og dimmeren slås av før den igjen kan fungere som normalt.

Påveggskappe: 33mm.

Betjening:

-Bryter: Trykk /mulighet for vekselvender (6)

-Dimming: Vri for dimming

Farge: Polarhvit

IP20

Innbygningsdybde: 29mm

Copyright © 1945-2016 ELKO AS, Sandstuveien 68, 0680 OSLO - Tlf: 67 80 73 00 - E-mail: elko@elko.no