




FDV dokument 4541139


Produkt: WL relé 1380W
El-nummer: 4541139
Vareno: EKO04251
EAN: 7020160425119
Pakningsant.: 1
Farge:




Produktbeskrivelse: ELKO Wireless relé 1380W er en mottaker med relé for skjult montasje. Det innebygde reléet kan styres lokalt med knappene på enheten eller via radiosignaler fra andre bryterpanel i systemet. Mottakeren kan ikke styre andre enheter i systemet. Programmering skjer med 1 tastetrykk på tast A. Mottakeren kan legges i standard veggboкс eller i påvegg kappe. For fast eller løs montasje over himling kan kapsling med strekkavlastere benyttes, el.nr. 45 411 47. Mottakeren kan også monteres i standard veggboкс, da med festering, ramme og sentralplate, el.nr. 45 411 41, 45 411 42 eller 45 411 43.

Tekniske spesifikasjoner: Radiofrekvens 868MHz, GFSK-modulasjon, data rate 2,4 kbps.
Rekkevidde 300 m utendørs, 10-50 m innendørs.
Tetningsgrad IP20.
Belastning 6A ohmsk, induktiv eller kapazitiv last.
Funksjonskobling med gnistfri teknikk, med triac og relé.
Overspenningsbeskyttelse for triac.
Termosikring 115°C for triac og relé, uten tilbakestilling.
Tilkobling med skrueløse klemmer for 2x 2,5 mm² kabel pr. fase, PN, PR eller mangetrådet kabel med endehylse.

Målskisse



Koblingsskjema



ELKO AS

E-post: elko@elko.no
Internett: www.elko.no
Bank: 6219.05.15880
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo
Tlf.: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot
Tlf.: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01