




FDV dokument 4515014

Produkt: LS Dimmer 1000 LR DIN
El-nummer: 4515014
Vareno: AAK120B124428
EAN: 7020160467614
Pakningsant.: 1
Farge:



Produktbeskrivelse: Dimmer 1000 LR lysdemper brukes til demping av 230 V glødelamper og 230 V halogenlamper. Lysdempere kan også brukes til demping av lavvolts halogenlamper, når disse forsynes fra en jernkjernetransformator. Dimmeren styres ved bruk av touch-brytere, potensiometer (lineær 1Kohm), eller 1-10V styring.

Tekniske spesifikasjoner: Merkespenning: 230 VAC/50 Hz
Styrespenning: 1-10 V (kan reguleres med 1 k Ω ; fra potensiometer)
Egen effekt Maks. 15 W
Betjening: Touch-dempefunksjon med hukommelse.
Belastning: 100-1000 W glødelamper 230 V a.c. eller halogenlamper 230 V a.c. 100-1000 VA lavvolt halogenlamper cos ϕ 0,8 for vikledede jernkjernetransformatorer
Min. demping: Regulerbar mellom 0 og 40 %
Utgangskaraktistikk: 2 valgmuligheter: Med eller uten maksimal startspenning
Forsikring :6,3 A (F6,3H 250 V)
Kabel til styreenheter, type: Nopovic Link-10
Maks. kabellengde: Styreinngang 100 m
Omgivelsestemp.: 0 °C til +40 °C
Luftfuktighet: 10-90 % rel. ikke kondenserende.
Kapslingsklasse: IP20
Skrulklemmer: Maks. Cu 2x2,5 mm²
Modulbredde: 3
Godkjennelse: DEMKO
Standarder: IEC 669-2-1, EN50081-1, EN50082-1
Direktiver: EMC: 89/336/EØF, LVD: 73/23/EØF

ELKO AS


E-post: elko@elko.no
Internett: www.elko.no
Bank: 6219.05.15880
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo
Tlf.: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot
Tlf.: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01

Målskisse

Koblingsskjema



ELKO AS

E-post: elko@elko.no
Internett: www.elko.no
Bank: 6219.05.15880
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo
Tlf.: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot
Tlf.: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01