

LED-Lyskaster med/uten innebygget bevegelsesdetektor(PIR) LUXA



- LUXA 102-140 LED finnes med 8W, 16W og 32W i sort eller hvit farge
- LED lyskilde med 25,000 timers levetid
- 90°/140° Detekteringsområde
- Justering av tid og lysverdi med potensiometer

Thebens LED-lyskaster LUXA 102-140 med innebygget bevegelsesdetektor er beregnet for montasje utvendig på vegg. Armaturhus av lakkert, korrosjonsbeskyttet aluminium. Lampen finnes i: LED 8W, LED 16W og LED 32W, og finnes i fargene sort og hvit.

LED spotlighten kan enkelt justeres i forskjellige posisjoner, +/- 45° horisontalt samt 90° opp/ned. Detektoren brukes for automatisk til og frakobling av belysningen. Horizontal detekteringsområde på 90° og stor rekkevidde med maksimal radius på 10m. Detekteringsområdet kan justeres ettersom sensoren kan roteres horisontalt +/- 90 grader.

LUXA 102-140 er utstyrt med 140° bevegelsesdetektor med en maksimal flate på 2m ved normal installasjonshøyde på 2,5m. Kjøp og enkel installasjon siden sokkel og koblingsplinten er avtagbar og kan monteres på vegg før lampen settes opp. Lampen trykkes enkelt på plass etter tilkobling av kabel. Sokkelen har stor koblingsplass, mulighet for kabelgjennomføring fra siden og undersiden.

Enkel innstilling av lysverdi og forsinkelse via 2 pot.meter på detektorens bakside. Innstilling av detekteringsområdet med justerbar linsebeskyttelse.

Tekniske data

IP-gad IP44

Beskyttelsesklasse Klasse II

Merkespenning 10A, 240V, 50-60Hz

Effektforbruk Ca 0,3 VA, egen effekt

Max omgivelses temp. -20°C til +55°C

Detekteringsområde 140° (2m) 90° (10m), sensor vriar ±90°, begrensning med linsebeskyttelse

Rekkevidde 10 m ved en monteringshøyde på 2.5 m

Underkrypsbeskyttelse Diameter 2m

Lysverdi innstillbart 5-200 lux

Utkoblingsforsinkelse innstillbart 5 sek - 10 min

Armaturinnstilling Spotlight vridbar horisontalt 45° og vertikalt 90°

Energiklasse A

Benevnelse 102-140 LED 102-140 LED 16W 102-180 LED 32W

LED 8 W (430lm) 2x8 W 4x8 W (2000lm)

(860Lm)

Levetid LED 25000 h 25000 h 25000h

Tilsvarende halogen 100W 2x100W 4x100W

Bestillingsdata

Benevnelse	Type	Forp	El-nummer	Best nr
1020961	LUXA 102-140, m/bev.detektor 8W LED, hvit	1	3201518	108736
1020972	LUXA 102-140, m/bev.detektor 8W LED, svart	1	3201519	108737
1020973	LUXA 102-140, m/bev.detektor 16W LED, hvit	1	3201512	108738
1020974	LUXA 102-140, m/bev.detektor 16W LED, svart	1	3201513	108740
1020975	LUXA 102-180, m/bev.detektor 32W LED, hvit	1	3201500	110199
1020976	LUXA 102-180, m/bev.detektor 32W LED, svart	1	3201501	110201
1020775	LUXA 102 FL, u/sensor, 32W LED, hvit	1	3201503	111432
1020776	LUXA 102 FL, u/sensor, 32W LED, svart	1	3201502	111433
9070756	Hjørnebrakett til LUXA LED, hvit	1	3201520	114557
9070757	Hjørnebrakett til LUXA LED, svart	1	3201521	115217