



JORDFEILBRYTER 4x100A 100mA Sel.

CN484N

Tekniske data

Merkestrøm	100 A
Antall poler	4 P
Følsomhet	100 mA
Type jordfeilvern	A SEL
Antall moduler	4
Spesifisert driftsspenning ved 50/60Hz	230/400 V
Isolasjonsspenning	900 V
Frekvens	50 Hz
Tilkoblingstype	Med skrue
Totalt effekttap	26,4 W
Levetid, elektrisk kobling	2000
Levetid, mekanisk slitasje	1000
Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning	35 mm ² maks
Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning	50 mm ² max
Arbeidstemperatur	-25 til 40 °C
Lagringstemperatur	-55 til 70 °C
Produktets installasjonshøyde	86 mm
Produktets installasjonsbredde	70 mm
Produktets installasjonsdybde	70 mm