



Safety & Comfort Starters

S2E 18-22W SER 220-240V BL 1BC/10

Serie med elektroniske tennere i topp kvalitet for tenning av lysrør som drives på konvensjonell (elektromagnetisk) forkobling.

Produktdata

Generell informasjon	
Systembeskrivelse	Serie
Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	18 22 W
Spenningspuls (min.)	800 V
Ikke gjeninnkobling, spenning (min.)	70 V
Spenning (nom.)	220-240 V
Systemegenskaper	
Kondensator	Nei
Mekanisk og innfatning	
Innfatningsfarge	Blå

Informasjon om lyskildefeste	2P
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871150069841425
Produktnavn for bestilling	S2E 18-22W SER 220-240V BL 1BC/10
EAN/UPC – produkt	8711500698414
Bestillingskode	69841425
SAP-teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	10
SAP-materialer	928392600387
Nettovekt (stykk)	7,000 g

Safety & Comfort Starters

Målskisse

F

Product	C (max)	E (max)
S2E 18-22W SER 220-240V BL 1BC/10	40,3 mm	21,5 mm

S2E 18-22W SER 220-240V BL MK3

