



FDV dokument 1660816

Produkt: Jordfeilautomat 2P B 40A
El-nummer: 1660816
Vareno: EKO01891
EAN: 27020160189107
Pakningsant.: 6
Farge: Hvit




Produktbeskrivelse: Jordfeilautomat type A med beskyttelse mot kortslutning, overbelastning og jordfeil. Produsert iht EN 61009-1 og oppfyller normkravene i NEK400. Leveres i 2-, 3- eller 4 poler i 10/15/20/32/40 A størrelse.

Tekniske spesifikasjoner: Merkestrøm: 40A
Antall poler: 2
Antll moduler: 2
Karakteristikk: B
Oppfyller kravene i EN 61009-1 og NEK400

Jordfeilbryter: 30mA Type A
Merkespenning: 230 VAC
Bryteevne Icn: 10kA
I2: 1,45

Ledertversnitt entrådet: 1-25 mm²
Ledertversnitt flertrådet: 1-16 mm²
Avisoleringslengde: 12mm terminaler nede / 14mm terminaler oppe
Tiltrekkingsmoment: 2,5Nm terminaler nede / 3,5Nm terminaler oppe
Type Bits: PZ2

Målskisse



Koblingsskjema

Terminering - Jordfeilautomater 10 - 40A			
	PZ2 14mm 5,5mm	Tiltrekkingsmoment	Entrådet CU Flertrådet CU
2P Topp		3,5 Nm	1 - 25mm ² 1 - 16mm ²
2P Bunn		2 Nm	1 - 25mm ² 1 - 16mm ²
3P / 4P		2 Nm	1 - 35mm ² 1 - 25mm ²

ELKO AS

E-post: elko@elko.no
Internett: www.elko.no
Bank: 6219.05.15880
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo
Tlf.: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot
Tlf.: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01