

C20-R G2

C20091861



C20-R600X600 G2 LED 4000 HF 830 SPR-SEN LI/O 4XSU



Glamox C20-R Generasjon 2 er en innfelt armatur utviklet for å gi deg lys som både er behagelig og visuelt fordelaktig. Dette oppnås ved å bruke dobbelparabolisk Softlight raster som sikrer lav blending og høy effektivitet. Rasteret er spesielt utviklet for LED, og halvdifusjonsmaterialet skaper en mykere overgang fra det lyse til det mørke, og gir mykere skygger.

[Vis beskrivelsestekst >](#)

Elnummer

Lagerkategori

A



Teknisk data

IP klasse:	20
Minimum omgivelsestemperatur (°C):	-20
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C):	40

Dimensjoner

Nettovekt:	4,5
Bruttovekt (kg):	4,86
Lengde (mm):	597
Bredde (mm):	597
Høyde (mm):	42
Utsparring (mm):	582x519

Elektriske data

Spenning fra (V):	220
Spenning til (V) :	240
Frekvens (Hz):	50

Armaturhus

Materiale

Farge

Optikk

Optikk

Lysfordeling Opp/Ned

Driver

Driver

Antall LED drivere

Elektrisk tilbehør

SPR-SEN (PIR-sensor, ON /

Lystekniske data

Lyskilde

Fargegjengivelse og fargetemperatur

Lumen Ut

Maksimal frekvens (Hz):	60
Totalt effektforbruk (W):	31,66
Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning):	10
Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning):	16
Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning):	16
Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning):	26
Leakage Current (mA):	0,25

Tilkobling	
Ledningstilkobling:	3x2x2,5-PI
Pluggtype:	Linect out
Tilkopling:	230V in/230V brutt ut

MacAdam step	
Lumen/Watt	
Medianlevetid (EN 62717) Ta25	10
Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25	
Medianlevetid (EN 62717) L80 Ta25 (h)	

Sensor informasjon	
Dekningvinkel på tvers (°)	
Dekningsvinkel på langs (°)	
Maks monteringshøyde / dekningslengde (meter)	
Sensor type	
Antall LED-drivere per sensorsystem	

Aktuelle tema

Human Centric Lighting
LED
Luxo lupelamper
EN12464-1:2011
Arbeidsplassbelysning
Lysstyring

Bruksområder

Skoler og undervisning
Helse
Industri
Kontor
Utendørs

Teknisk informasjon

Kvalitet og testing
Teknisk informasjon
Himlingssystemer

Last ned

Brosjyrer
GlamoxTV
Brukermanualer
Verktøy
Webinar og arrangementer
lux&lumen

 Websites 

Salgs- og leveringsbetingelser | Vilkår | Meld deg på vårt nyhetsbrev
| Privacy Policy