



FDV dokument 1411983

Produkt: H16/6 I bryter PH
El-nummer: 1411983
Vareno: EKO05122
EAN: 7020160512215
Pakningsant.: 5
Farge: Polarhvit



Produktbeskrivelse:

Innfelt bryter med hurtigklemme.

Bryteren er en vekselvender, og kan benyttes der man ønsker å slå av/på lyset med to brytere på forskjellige steder. Eksempelvis i trappen, med en bryter oppe og en bryter nede, eller i en gang der det ønskes bryter for å skru av og på lyset i begge ender.

Vekselvenderen kan også benyttes i kombinasjon med en standard dimmer som f.eks 315GLE, man kan da dimme lyset ett sted, og skru det av eller på et annet sted.

Bryteren kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe. Dersom bryteren skal monteres i en flerhullsramme må festeramme L339 (el.nr: 1410770) benyttes.

Kan ombygges til IP44 ved hjelp av IP44 sett el.nr: 1 hull 1410724 / 2 hull: 1410725

Tekniske spesifikasjoner: Innfelt bryter, kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe. For ombygging til impulsbryter benyttes impulsfjær T47 (14 109 14).

Hurtigklemme.

Hullavstand i festeplate: 60mm

Halogenfri.

Kobling 6 - Vekselvender

16 A. 250V.

Lysrør 10A.

Innbygningsdybde: 11,5mm.

Kapslingsklasse: IP20.

Avmantlingslengde: 8mm

Antall ledere pr. terminal: 2

Farge: Polarhvit


ELKO AS

E-post: elko@elko.no
Internett: www.elko.no
Bank: 6219.05.15880
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA


Hovedkontor
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo
Tlf.: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot
Tlf.: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01

Målskisse



Koblingsskjema



ELKO AS

E-post: elko@elko.no
Internett: www.elko.no
Bank: 6219.05.15880
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo
Tlf.: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot
Tlf.: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01