




FDV dokument 6630070

Produkt: Transientvern
El-nummer: 6630070
Vareno: EKO03035
EAN: 7020160303516
Pakningsant.: 5
Farge: Grå




Produktbeskrivelse:

Transientvernet demper støy og koblingsoverspenninger på lysnettet og er derfor egnet til å beskytte elektronisk utstyr som dimmere, trafoer, termostater, tidsbrytere etc. mot transientspenninger. Når induktive laster kobles inn og ut kan det genereres transientspenninger på opp mot 10 000V. For å beskytte elektronisk utstyr mot disse transientspenningene, bør transientvernet installeres over lysrør, over spolen på releer og kontaktorer, eller over tilførselen til det elektroniske produktet. Transientvernet kobles i parallell over lasten, gjerne i f.eks siste lampe.

Tekniske spesifikasjoner: Transientvern
RC-ledd, 220nF, 47ohm, 275VAC

Målskisse

Koblingsskjema



ELKO AS

E-post: elko@elko.no
Internett: www.elko.no
Bank: 6219.05.15880
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo
Tlf.: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot
Tlf.: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01