



FDV dokument 1411979

Produkt: H16/2-1 I bryter 10A PH
El-nummer: 1411979
Vareno: EKO05120
EAN: 7020160512017
Pakningsant.: 5
Farge: Polarhvit



Produktbeskrivelse:

Innfelt bryter med hurtigklemme i RS16 design.

Bryteren er 2-polet og 1-polet, og kan benyttes f.eks i gangen for å styre utelys og ganglys. På badet kan den benyttes til vifte, med den 2 polte bryteren som servicebryter og ved ombygging av 1 polet bryter til impuls kan den også benyttes på bad for å trigge en vifte med timer. Bryteren kan benyttes påvegg i kombinasjon med en RS16 påveggskappe. Dersom bryteren skal monteres i en RS16 flerhullsramme må festeramme L339 (el.nr: 1410770) benyttes.

Kan ombygges til IP44 ved hjelp av IP44 sett el.nr: 1 hull 1410724 / 2 hull: 1410725

For ombygging til bryter med lys, benyttes vippestykke med lysåpning samt lysenhet (el.nr: 1412075).

For ombygging til IMP benyttes impulsfjær T47 (el.nr: 1410914).

Tekniske spesifikasjoner:

Innfelt bryter, kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe.

For ombygging til impulsbryter benyttes impulsfjær T47 (14 109 14).

Hurtigklemme.

Hullavstand i festeplate: 60mm

Halogenfri.

2 polet og 1 polet

10 A. 250V.

Lysrør 10A.

Innbygningsdybde: 11,5mm.

Kapslingsklasse: IP20.

Avmantlingslengde: 8mm

Antall ledere pr. terminal: 2

Farge: Polarhvit.


ELKO AS

E-post: elko@elko.no
Internett: www.elko.no
Bank: 6219.05.15880
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA


Hovedkontor
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo
Tlf.: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot
Tlf.: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01

Målsskisse



Koblingsskjema



ELKO AS

E-post: elko@elko.no
Internett: www.elko.no
Bank: 6219.05.15880
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo
Tlf.: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot
Tlf.: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01