



FDV dokument 1411967

Produkt: H16/7 P bryter PH
El-nummer: 1411967
Vareno: EKO05522
EAN: 7020160552211
Pakningsant.: 5
Farge: Polarhvit



Produktbeskrivelse:

Påveggsbryter med hurtigklemme.


Bryteren er en kryssvender, og kan benyttes som midtbryter der man ønsker å slå av/på lyset med tre brytere på forskjellige steder. Eksempelvis i trappen, med en bryter i 2.etg, 1.etg og en bryter i kjelleren, eller i en gang der det ønskes bryter for å skru av og på lyset i begge ender og på midten. Leveres med bakplate som fungerer som mal.

Ved ombygging til impuls, bruk impulsfjær T47.


Utsparing for kabel i termoplastkappen kan utføres med ELKO kniven el.nr: 88 147 60 eller med utsparingstang el.nr: 88 147 54

Tekniske spesifikasjoner: Påveggsbryter kryssvender Kobling 7
For ombygging til impulsbryter benyttes impulsfjær T47 (14 109 14).
Hurtigklemme
Festeavstand 38 mm.
Halogenfri.
Kobling 7
16 A. 250V.
Lysrør 10A.
Kapslingsklasse: IP20.
Avmantlingslengde: 8mm
Antall ledere pr. terminal: 2
Farge: Polarhvit.

Målskisse



Koblingsskjema



ELKO AS

E-post: elko@elko.no
Internett: www.elko.no
Bank: 6219.05.15880
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo
Tlf.: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot
Tlf.: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01