

Smart Sound multirom lydanlegg



Smart Sound multirom lydanlegg med innfelte høttalere og innebygget Google Chromecast, blåtann og internettradio er velegnet for private boliger og kontorer.

Med Google Chromecast kan du strøkke musikk fra din favoritt app, og med støtte for Google multirom kan du spille samme musikk i flere rom uten den irriterende tidsforsinkelsen.

Smart Sound multirom lydanlegg har vektlagt lydkvalitet, design og brukervennlighet. Internettradio med smarte søkefunksjoner lar deg enkelt finne din favorittmusikk. Med Smart Sound er frustrasjon over dårlige DAB signaler historie.

Smart Sound multirom lydanlegg består av to innfelte høyttalere, høyttalerkabler, fjernkontoll og forsterkerenhet, og styres fra Connecte eller Tuya Smart app, fjernkontroll eller Google Home.

Automatisk valg av lydanlegg når TV starter, eller radio som spiller favorittmusikken når lyset på kjøkkenet skrur på, er fremtiden. Slik automatisering settes enkelt opp med ett par tastetrykk.



Smart Sound multirom lydanlegg



Teknisk info:

Innhold

- 230V med, Europlugg
- Frekvensområde: 45 – 20kHz
- Utgangseffekt 4x10W (RMS, 1% THD)
- 2stk. høyttalere for innfelling
- Kontroller med forsterker
- Fjernkontroll BLE

Høyttalere

- 6,5" med innebygget diskant
- Effekt 35W RMS
- Impedans: 8Ω
- 233,5mm diameter, 71,5mm dyp, 1,23kg

Kontroller m/forsterker

- 230V med, Europlugg
- Frekvensområde: 45 – 20kHz
- Utgangseffekt 4x10W (RMS, 1% THD)
- 266x145x46,5mm, 0,61 kg

Kontroller m/forsterker

- 230V med, Europlugg
- Frekvensområde: 45 – 20kHz
- Utgangseffekt 4x10W (RMS, 1% THD)

Innganger:

- AUX 3,5mm minijack
- RCA
- Optisk
- Blåtann 4.2
- Ethernet RJ45
- Google Chromecast built-it
- Internett radio

Utganger:

- Optisk
- RCA venstre & høyre
- Høyttaler terminal venstre & høyre
- Subwoofer
- Google Multirom

Bestillingsinformasjon

El.nr.	Beskrivelse
64 012 00	Smart Sound multirom lydanlegg



Leverandør:

Distributør:



Lanse AS

Postboks, 406 Økern, 0513 Oslo
Telefon: +47 22 80 19 00,
E-mail: lanse@lanse.no, Web: www.lanse.no