

Zim Z-Wave BoxDim 400W

Elnr.: 4509350



Z-Wave dimmer som får plass i en standard veggboкс. Faseavsnitt dimming. Minimums knapp for å sette minimums lysstyrke og dimme fra denne innstillingen. Dimmer LED, halogen og glødepærer. Enkel innlæring. Kan tilkobles eksisterende bryter, da med impuls funksjonalitet. Kompatibel med de fleste Z-Wave gateway. Maks belastning 400W.

Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	250
Last LED (W)	200
Type last	Universal

Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Termoplast
IP klasse	20
Isolasjonsklasse	II
Dimbar	Ja
Overstrømsvern	Ja
Overtemperaturbeskyttelse	Ja
Montering	Skjult
Dimmetype	Fasesnitt/Faseavsnitt
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Kommunikasjon	Z-Wave
Antall kanaler/grupper	1
Frekvens (MHz)	868
Lysverdiminne	Ja
Kompatibel med Amazon Alexa	Nei
Kompatibel med Google Assistant	Nei
Funksjonalitet	Av/På/Dim

Dimensjoner

Høyde (mm)	45,5
Bredde (mm)	45
Dybde (mm)	20,3

Zim Z-Wave BoxDim 400W

Elnr.: 4509350

LUZENSE® 

Tilbehør

4509361	Zim Z-Wave Veggbryter 2 Kanal Hvit	
4509362	Zim Z-Wave Veggbryter 4 Kanal Hvit	
4509360	Zim Z-Wave Veggbryter 1 Kanal Hvit	
	Zim Z-Wave Veggbryter 1 Kanal Sort	
	Zim Z-Wave Veggbryter 2 Kanal Sort	
	Zim Z-Wave Veggbryter 4 Kanal Sort	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.