

# FDV 3224272



**SOCKET  
INSIDE**



## FENDA E27

innendørs veggarmatur sort uten skjerm

FENDA Basis vegglampe tilhører FENDA Mix & Match System. Den kan enkelt kombineres med FENDA lampeskrjmer som passer til omgivelsene eller fungerer som fargeklatter i flotte trendfarger. Den integrerte E27-sokkelen gjør lampen velegnet for LED- og sparepærer. FENDA Basis vegglampe kan kobles direkte til 230 V nettspenning.



## TEKNISKE DATA

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Art.nr.: / EL.NR.       | 1003034 / EL.NR. 32 242 72 |
| Sokkel                  | E27                        |
| Antall lyskilder        | 1                          |
| Primær merkespenning    | 220-240V ~50/60Hz mA/V     |
| Svingområde             | 90 °                       |
| Horisontalt dreieområde | 350 °                      |
| Diameter                | 12.0 cm                    |
| Dybde                   | 21.5 cm                    |
| Nettvekt                | 0.604 kg                   |
| Bruttvekt               | 0.822 kg                   |
| IP-kode                 | IP 20                      |
| Kapslingsgrad           | I                          |
| Montering               | Utenpåliggende montering   |
| Montering detaljer      | Vegg,Vegg med tilbehør     |
| Watt-verdi              | 40 W                       |
| Farge                   | sort                       |
| BIG WHITE side          | 219                        |

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde:



## Lyskilder

|                                 |                                                              |                                                                                     |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1005265 <b>EL.NR. 37 105 53</b> | SLV LED-LYSKILDE A60 NORMAL OPAL 9W/927 DIM E27              |  |
| 1005303 <b>EL.NR. 37 105 55</b> | SLV LED-LYSKILDE A60 NORMAL FILAMENT 7,5W/927 DIM E27        |  |
| 1005306 <b>EL.NR. 37 105 64</b> | SLV LED-LYSKILDE GLOBE G125 TOPPSPEILT SØLV 7,5W/927 DIM E27 |  |
| 1005318 <b>EL.NR. 37 105 51</b> | SLV LED-LYSKILDE A60 NORMAL ZIGBEE RGBW E27 230°             |  |

### Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

**Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

### HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly  
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

### Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



## Notater

---



---



---



---



---