



FDV dokument 1410211

Produkt: Tidsbrytersett 16A 2P kabel PH
El-nummer: 1410211
Vareno: EKO07087
EAN: 7020160708717
Pakningsant.: 1
Farge: Polarhvit



Produktbeskrivelse: Tidsbrytersett bestående av displaytimer og enkel stikkontakt. Tidsbrytersettet er ferdig terminert med tilkoblingskabel med støpsel. Benyttes til kaffetrakter, vifter, strykejern, lys etc. Tidsbryteren har en på/av funksjon med tidsintervall fra 1 minutt til 8 timer. Tidsbryteren kan fjernbetjenes med en impulsbryter, for både å skru av eller på etterløpstiden. Etterløpstiden justeres ved å trykke på henholdsvis "-" eller "+", hvis ingen justering finner sted i løpet av 3 sekunder, vil tidsbryteren koble inn lasten og tiden begynne å løpe.
Maks belastning: 16A

Tekniske spesifikasjoner: Driftspenning: 230V / 50Hz.
Max belastning:
- Omsk last: 3600W / 16A.
- Elektronisk trafo: 1000VA
- Motorer: 500VA
- 230V Halogen: 1000W
- LED Lamper: 100W

Elektronisk overspenningsvern og overopphetingsvern.

Betjening: Touch display

Bryterfunksjon: 1 Polet relé, 2 polet ved betjening av bryteren.

Tidsinnstilling: 1, 2, 3,.....20min, 30,40,50 min. 1, 1.5, 2,8 timer.

Justere tidsinnstilling: med +/- i front på displayet.

Kapslingsgrad: IP20

Driftstemperatur: -10 - +35 grader.

Max. tilkoblingstversnitt: 2,5mm²

ELKO AS

E-post: elko@elko.no
Internett: www.elko.no
Bank: 6219.05.15880
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo
Tlf.: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot
Tlf.: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01

ELKO AS

E-post: elko@elko.no
Internett: www.elko.no
Bank: 6219.05.15880
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo
Tlf.: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot
Tlf.: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01