



FDV dokument 1478164

Produkt: BF360 Bev.detektor tak IP21
El-nummer: 1478164
Vareno: EKO05223
EAN: 7020160522313
Pakningsant.: 1
Farge: Hvit



Produktbeskrivelse: Bevegelsesdetektor 360 grader, for innendørs montasje i tak. Detekterer varmekilder som beveger seg innenfor registreringsområdet og tenner for eksempel en lampe.
Tidsperioden aktiviseres hver gang en bevegelse registreres.
Bevegelsesdetektoren kan også overstyres med en impulsbryter - se bruksanvisning for oppkobling og betjening.
Ved spenningssetting vil en initialiseringsperiode på 60 sek starte, før bevegelsesdetektoren er klar til bruk. Den tilkoblede lampen er påslått i denne perioden.
Bevegelsesdetektoren kan monteres i tak og på vegg.

Tekniske spesifikasjoner: Spennning: 220-240V
LED: 100W
Ohmsk belastning: max. 1000W
Halogenlamper 230V: max. 1000W
Elektronisk trafo: max. 315VA
Jernkjernetrafo: max. 315VA
Lysrør: max. 250VA
Kompakt lysrør: max 4x23W
Overvåkningsområde: 360 grader Ø: 7,90m
Deteksjonsavstand: Ved takhøyde 3m - Ø: 9,20m
Lysnivå: 5-2000 lux
Tid: 3 sek - 10 min
Kapslingsklasse: IP20
Max kurssikring 10A.
Farge: Grå


ELKO AS

E-post: elko@elko.no
Internett: www.elko.no
Bank: 6219.05.15880
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA


Hovedkontor
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo
Tlf.: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot
Tlf.: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01

Målskisse



Koblingsskjema



ELKO AS

E-post: elko@elko.no
Internett: www.elko.no
Bank: 6219.05.15880
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo
Tlf.: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot
Tlf.: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01