

SMARTRELE PUCK 10AX

Pillebryter med Zigbee-modul

SmartRele puck er en pillebryter som både kan betjenes av inntil 10 stk impulsbryter og/eller ELKO Smart App. Releet kan benyttes for styring av resistive, induktive eller kapasitive laster. Releet er potensialfritt 1-polet og tilkobles begge faser. Dette muliggjør styring via ELKO Smart App, samt uendelige muligheter med automasjoner og stemninger. For eksempel som tidsbryter, eller styring av en delt stikkontakt..

Teknisk spesifikasjon	
■ Grå:	EKO07144 (EL-nr. 4540041)
Spennings:	230V AC / 50Hz
Standby strømforbruk:	0,4W
Maks. bryteevne:	10AX
Maks. kurssikring:	16A
Kommunikasjonstype:	Zigbee 3,0
Kapslingsgrad:	IP20
Funksjonstemperatur:	0°C - 35°C
Utvidelsesmuligheter:	Mekanisk impulsbryter - Max. 10 stk
Overbelastningsbeskyttelse	
Overopphetingsbeskyttelse	
Kortslutningsbeskyttelse	
Soft start	

Belastning	
LED:	200W
Glødelamper:	2200W
230V Halogen:	2000W
Elektronisk trafo:	1050VA
Kapasitive laster:	10A, 140mF
Sparepærer:	100W
Motor 230V enfas:	1000VA

