



Kantklips for 1-3 mm kanter, sidemontering

EdgeClip-familien

Egenskaper og fordeler

- For-montert 2-delt feste med EdgeClip
- Låsehodet kan bevegges etter montering
- EC9, EC10, EC21 og EC22 er minimum buntediameter 1 mm
- For kanter fra 1-3 mm



Materialspesifikasjoner,
se side 26.



T50ROSEC23 - kabelbunten løper parallelt med kanten.

TYPE	Tegning	Bredde (W)	Lengde (L)	Bunte Ø max.		Materiale Buntebånd	Materiale Sokkel	Farge	El.nr.	Art.nr.
T30REC5A		3,6	148,0	33,0	135	PA66HS	PA66HIRHS	Sort (BK)		156-00003
T50SOSEC5A		4,6	150,0	31,0	225	PA66HS	PA66HIRHS	Sort (BK)		150-40593
T50ROSEC5A		4,6	200,0	45,0	225	PA66HS	PA66HIRHS	Sort (BK)	1300552	150-40591
T50SOSEC5B		4,6	150,0	31,0	225	PA66HS	PA66HIRHS	Sort (BK)		150-40583
T50REC5B		4,6	200,0	45,0	225	PA66HS	PA66HIRHS	Sort (BK)		150-40582
T50ROSEC5B		4,6	200,0	45,0	225	PA66HS	PA66HIRHS	Sort (BK)	1300553	150-40581
T18REC21		2,5	100,0	18,0	80	PA66W	PA66HIRHS	Sort (BK)		156-01231
T50SOSEC21		4,6	150,0	35,0	225	PA66HS	PA66HIRHS	Sort (BK)		156-00017
T50ROSEC21		4,6	200,0	45,0	225	PA66HS	PA66HIRHS	Sort (BK)		156-00010
T50ROSEC22		4,6	200,0	45,0	225	PA66HS	PA66HIRHS	Sort (BK)		156-00011
T50REC22		4,6	200,0	45,0	225	PA66W	PA66HIRHS	Sort (BK)		156-00576
Q50REC5A		4,7	210,0	45,0	220	PA66W	PA66W	Sort (BK)		156-01087
Q50REC5B		4,7	210,0	45,0	220	PA66W	PA66W	Sort (BK)		156-01088

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

Anbefalt verktøy									
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	MK20	MK21	MK3SP	MK3PNSP2	EVO7	MK7HT	MK7P	MK6	MK9/EVO9
	549	549	550	550	551	553	554	555	555/551

Se avsnitt monteringsverktøy for mer informasjon.