

EAN 5706445140404 / EL.NR 8022305

Elma 2200x

Spenningsstester

Elma 2200X har alle de samme smarte funksjoner som du kjenner fra Elma 2100X, og kommer med testledninger i ekstra kraftig kvalitet.. I tillegg er instrumenthuset laget i kraftig og robust utførelse. Den tillater både utladning av indusert spøkelsesspenning, og mulighet for å belaste målepunktet, som gir mulighet for enkel testing av jordfeilbryteren, ettersom belastningen er 30mA ved 230V.

Elma 2200X har mange smarte og gjennomtenkte funksjoner i en enkel spenningsstester, spesielt egnet for de fleste elektrikeroppgaver, L-AUS-arbeid og deteksjon av spenningsfri tilstand, der det er obligatorisk å bruke et instrument som overholder direktivet om spenningsstester.

- Spenningsstest, 2 polet med lysdioder 12...1.000V AC/DC
- Spenningsmåling med digital visning 6...1.000V/1.500V AC/DC
- Gjennomgangstest
- Motstandsmåling 0-1999Ω
- Polsøker, et-polet spenningsstest som indikerer fasen
- Fasefølge-/dreiefelt test, 2 polet for 3 faset nett
- Stort og tydelig belyst display med høyeffektive lysdioder
- Selvtest- og auto av/på funksjon
- Advarsel med diode ved farlig spenning uten batteri – for L-AUS arbeid.
- Tilfredsstiller spenningsstesterdirektivet for kontroll i spenningsløs tilstand
- Kraftige fastmonterede ledninger
- Utskiftbare målespisser 2/4mm
- Innebygd kraftig lommelykt

Elma 2200X tilfredsstiller IEC 61010-1 KAT IV 600V / IEC 61243-3:2014 og leveres komplett med batterier og brukerveiledning.

